

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию **АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АУПС) И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ**

1. АУПС объекта выполнена с использованием прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного (ППКУОП) «Гранит-2,-4».
2. ППКУОП автоматически переходит на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается. Время работы в дежурном режиме не менее 24-х часов, в режиме тревоги «Пожар» - не менее 3-х часов.
3. ППКУОП регистрирует срабатывание пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении или зоне в пожарном шлейфе.
4. ППКУОП может работать круглосуточно, при этом индикатор «ШС» в режиме охраны **горит зеленым** цветом.
5. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «ШС» **мигает зеленым** цветом («Неисправность»).
6. При срабатывании одного пожарного извещателя, включенного в пожарный шлейф индикатор «ШС» **мигает красным** цветом («Внимание»). При срабатывании второго пожарного извещателя индикатор «ШС» непрерывно **горит красным** цветом («Пожар»). Внешний звуковой оповещатель издает прерывистый звуковой сигнал **не менее 4-х минут**.
7. Индикатор «Сеть» **непрерывно светится зеленым** цветом при наличии сетевого питания и **не светится** при его отсутствии.
8. Индикатор «Резерв» показывает состояние аккумуляторной батареи. **Непрерывным свечением зеленым** указывает на то, что к прибору подключена резервная аккумуляторная батарея и она исправна. **Отсутствие свечения** указывает на отсутствие или неправильное подключение аккумуляторной батареи.
9. **Постановка на охрану и снятие с охраны** производится нажатием на кнопку «Управление» на панели прибора либо касанием электронным ключом охраны порта Touch Memory.
10. ППКУОП обеспечивает автоматическую разблокировку двери при срабатывании извещателя в пожарном ШС.
11. ППКУОП обеспечивает защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи, при понижении питающего напряжения до $10,5 \pm 0,4$ В, прибор переходит в «спящий» режим. Выход из спящего режима возможен только при появлении сетевого питания.

ВАЖНО! Категорически запрещается курить в защищаемых помещениях, т.к. дымовые пожарные извещатели могут реагировать на дым. На период производства строительных, сварочных работ, уборки помещений необходимо защитить пожарные извещатели от пыли и дыма.

Во всех случаях неисправности АУПС сообщить в техническую службу обслуживающей организации.

ДЕЙСТВИЯ

в случае возникновения пожара

1. По телефону экстренной службы пожарной охраны

01

с мобильного 010

сообщить адрес, предприятие, этаж, № помещения, что горит, свою фамилию и телефон.

2. Подать сигнал о пожаре голосом.

3. Выключить электроэнергию на распределительном щите.

4. Приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

5. Сообщить (в нерабочее время) руководителю организации о пожаре.

6. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

7. Встретить прибывающие пожарные подразделения.